

بوصة فندق نقطة بيع بالسعة الكل في واحد تسجيل النقدية 15.6

(نموذج: POS -15T01-W / A)



خاصية:

تصميم أنيق الحد الأدنى

دقة الشاشة صئيلة 1366 * 768 "15.6

درجة زاوية دوران الشاشة 360

دعم لأنظمة ويندوز أو أندرويد

شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط

شاشة ثانوية اختيارية 15.6 بوصة أو 11.6 بوصة

خيارات عرض العملاء ، MSR

تصميم وحدات ، سهل التجميع ، تفكيك ، استبدال وإصلاح

تطبيق:

تناول الطعام: الفنادق والمطاعم ومطاعم الوجبات السريعة والمقاهي والمخابز

باعة التجزئة: الشوارع التجارية والمحلات والمتاجر الكبرى ومستحضرات التجميل ومصنفي الشعر الممتازين

الترفيه: ساونا ، سبا ، ملهى ليلي ، ملاهي ، كازينو ونقطة بيع اليانصيب

الأعمال: محطة إدارة المعلومات لمواقف السيارات والفنادق وشركات الطيران ومطرو الإنفاق والمحطات والمحطات الطرفية

مواصفات المنتج:

نموذج	POS -15T01-W / A (W لنظام Windows ، A لنظام Android)
اللوحة الأم 1	Windows لإصدار I1900N رباعي النواة 1.99 جيجا هرتز
اللوحة الأم 2	للأندرويد RK3288 رباعي النواة 1.8 جيجا هرتز
نظام التشغيل ويندوز	ويندوز 7 التجريبي النهائي دون ترخيص
نظام التشغيل أندرويد	أندرويد 6.0
ذاكرة الوصول العشوائي ويندوز	أو أعلى اختياري GB القياسية 8 4GB
أندرويد رام	2GB
ذاكرة ويندوز	قياسي ، 128 جيجابايت أو أعلى اختياري SSD جيجابايت 64
ذاكرة أندرويد	8GB eMMC ، و دعم توسيع بطاقة ، TF 32GB
حجم الشاشة	شاشة رئيسية بحجم 15.6 بوصة
شاشة مساعدة	بوصة أو 11.6 بوصة 15.6
عرض العملاء	VFD أو LCD
الدقة	1366 * 768
شاشة لمس	شاشة تعمل باللمس بالسعة عشر نقاط
سطوع	350 متر ² / سطوع cd
إنتطباع	الأفق: 150 ؛ العمودي: 140
الميناء I / O I1900	VGA * 1 ، USB * 5 ، RS232 * 1 ، DC * 1 مدخل ، خرج الصوت * 1 ، 1 * (منفذ Ethernet) RJ45
منفذ الإدخال / الإخراج RK3288	منفذ درج النقود) * 1 (RJ11 ، DC * 1 مدخل ، RS232 * 2 ، USB * 5 ، MIC * 1 ، خرج الصوت * 1 ، 1 * (منفذ Ethernet) RJ45
درجة حرارة التشغيل	إلى 40 درجة مئوية 0
درجة حرارة التخزين	إلى 60 درجة مئوية -20
محول الطاقة	110-240V / 50-60HZ AC خرج ، DC12 / 5A مدخلات الطاقة ،

صورة:





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01





POS-15T01



القواعد متورطاد

[Https:// www.ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm](https://www.ocom inc.com/products/All-in-one- POS -Machine.htm) يبدأ بـ //