

## طابعة حرارية 80 مم مع قاطع تلقائي

□ ف 80-OCPP: نموذج رقم)

### سمات:

1 : PDF417 ، QR وطباعة رمز D دعم متعدد الباركود

دعم وظيفة مراقبة حالة الطابعة ؛

سرعة الطابعة 200 مم / ثانية ؛

دعم حماية رأس الطابعة من الحرارة الزائدة ؛

منفذ إيثرنت 100 متر ، نقل بيانات فائق السرعة ؛

كيلو بايت وذاكرة تخزين عازلة 128 كيلو بايت ؛ NV 256 تخزين شعار

عبر الإنترنت ؛ IAP دعم ترقية

سائق ؛ POS ي OPOS متوافق مع

.كيلومتر رأس الطابعة طويل العمر 100

### المعايير الفنية:

طريقة الطابعة	حراري مباشر
يأمر	POS/خروج
القرار	نقطة / خط أو 512 نقطة / خط 576
عرض الطابعة	ماكس = 72 ملم
نوع الورق	ورق استلام حراري
واجهه المستخدم	USB / USB + LAN / URL / USB + Bluetooth / USB + WIFI / URL + Bluetooth / URL + WIFI
سرعة الطابعة	ملم / ثانية 200
عرض الورق	ملم 80
سماكة الورق	ملم 0.06 ~ 0.08
لغة ضياء	الأعلى. قطر 83 مم
قص الورق	التمزق اليدوي والقطع التلقائي
المدخلات العازلة	كيلو بايت 256
فلاش NV	كيلو بايت 128
حجم الخط	الخط أ: 12 * 24 (قياسي) ، الخط ب: 9 * 17
صيني	نقطة 24x24 BIG5 ، GB18030
اليابانية / كوريا	الدعم
لغة محددة من قبل المستخدم	PC347 (شمال) ، PC865 (كندي-فرنسي) PC863 ، (برتغالي) PC860 ، (متعدد اللغات) PC850 ، معيار أوروبا) ، كاتاكانا) PC347 ، WPC1252 ، أوروبا الغربية ، اليونانية ، العبرية ، شرق أوروبا ، إيران ، PC852 (Latin2) ، (السيريلية # 2) PC866 ، إلخ (1251) PT151 ، اللاتفية ، العربية ، Iran11 ، PC858
د 1	UPC-A / UPC-E / 13 يناير □ EAN13 □ / JAN8 □ EAN8 □ / CODE39 / ITF / CODABAR / CODE93 / CODE128
د 2	(واحد لا توجد هذه الوظيفة USB) PDF417 ، رمز الاستجابة السريعة
حياة رأس الطابعة	كم 100
حياة القاطع	مليون دولار 1
فاصل الورق	اختياري
مجسات	(نفاد الورق وفتح الغطاء وانحشار الورق وانحشار الورق واكتشاف العلامات السوداء) اختياري

إدخال	تيار متردد 100 فولت - 240 فولت 50/60 هرتز
إنتاج	تيار مستمر 24 فولت / 2.5 أمبير
ظرف العمل	درجة مئوية ~ 45 درجة مئوية ، 10% ~ 80% رطوبة نسبية 0
حالة التخزين	درجة مئوية -60 درجة مئوية ، 10% ~ 90% رطوبة نسبية -10
مُكَمَّلَات	كابل البيانات ، محول الطاقة ، رمز الطاقة ، بكرة الورق ، قرص مضغوط ، يدوي ، (قياسي) (فاصل الورق (خيار)
الوزن الصافي	كجم 1
سائق	Windows XP / Vista / Win7 / Win8 / Win10 / Win 2000 / Win CE / OPOS/ ي POS
SDK	Android و iOS





OCPP-80P



**Attention:** Press FEED or re-start to reset cutter when it or cover stuck. If not, open here and turn the gear to reset cutter.





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P





OCPP-80P

