

Ακροδέκτης 15 ιντσών Touch POS με βάση αλουμινίου

(M / N: POS -8617Plus-B)



Χαρακτηριστικά:

Intel Celeron J1900 Quad core 1,99 GHz;

4 GB RAM και 64 GB SSD (προεπιλογή).

Υψηλότερη διαμόρφωση για προαιρετικό.

Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων.

Ανθεκτική βάση αλουμινίου και κέλυφος.

Αρθρωτή σχεδίαση για εύκολη συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση.

Το κέλυφος διατηρεί μια βολική υποδοχή εισαγωγής σκληρού δίσκου.

Οθόνη πώλου, δευτερεύουσα οθόνη, MSR, δακτυλικό αποτύπωμα, μονάδα RFID για προαιρετικά.

Η δευτερεύουσα οθόνη και η μονάδα προβολής πελατών υποστηρίζουν προσαρμογή γωνίας τεσσάρων κατευθύνσεων.

Εφαρμογές:

Catering: ξενοδοχείο, εστιατόριο, εστιατόριο γρήγορου φαγητού, καφετέρια, αρτοποιείο και κατάστημα κέικ.

Λιανοπωλητής: Business Street, boutique, πολυκατάστημα, κατάστημα καλλυντικών και κουρείο υψηλής ποιότητας.

Ψυχαγωγία: σάουνα, σπα, νυχτερινό κέντρο, θεματικό πάρκο, καζίνο και σημείο πώλησης για λαχείο.

Εμπορικός: τερματικοί σταθμοί διαχείρισης πληροφοριών για χώρο στάθμευσης, πανδοχείο, αεροπορικές γραμμές, μετρό, σταθμούς και αποβάθρα.

Παράμετρος

Μοντέλο	POS -8617Plus-B
Χρώμα	Μαύρος
Προαιρετικά περιφερειακά	VFD220, LCD role display, MSR, RFID, δευτερεύουσα οθόνη 10,1 ιντσών, δακτυλικό αποτύπωμα
Κύριο συμβούλιο	Επεξεργαστής Intel Celeron
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ	Intel Celeron J1900 Quad core 1,9 GHZ
Chipset	Intel NM70
Υποστήριξη μνήμης	DDRIII 1066/1333 * 1 4 GB (προεπιλογή)
Δύσκολος οδηγός	SSD 64 GB (προεπιλογή)
Μέγεθος οθόνης LCD	TFT LCD 15,1 ιντσών
Λάμψη	350cd / m ²
Ανάλυση	1024 * 768 (μέγ.)
Οθόνη αφής	Χωρητικό άγγιγμα πολλαπλών σημείων

Προβολή γωνίας	Οριζοντας: 150; Κάθετη: 140
Θύρα I / O	1 * κουμπί τροφοδοσίας 12V DC σε υποδοχή * 1 HDMI * 1 VGA (15Pin D-sub) * 1 LAN: RJ-45 * 1 USB (2.0) * 4 και USB (3.0) * 2 RS232 * 2 MIC IN και έξοδος ήχου * 1
Θερμοκρασία λειτουργίας	0 °C έως 40 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C
Συμμόρφωση	FCC Class A / CE Mark / LVD / CCC
Λειτουργικό σύστημα	Windows XP παραπάνω, Embedded, WE POS, Linux
Τροφοδοτικό	110-240V / 50-60HZ AC power, Input DC12 / 5A out put



POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B





POS-8617Plus-B

