

# Клавиатура 20 клавиш с тройным треком Магнитный считыватель карт

(M / N: KB20R)

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механические:

Вес 450G

Размеры 150 мм × 101 ммW x 38 мм H

Корпус ABS пластик

окружающая среда:

Рабочая температура от 0 до +50 ° C

Температура хранения от -20 до +70 ° C

Относительная влажность 90%, без конденсации

Вибрация 40 G

Удар 40 Г

ReadingPerformance:

Скорость подачи карточки от 10 до 120 мм / с

Сила подачи карточки 0.6oz, типичная

Срок службы магнитной головки 1 000 000 проходов мин.

Чтение частоты ошибок < 1 за 1000 проходов

Электрические:

Напряжение 5 В постоянного тока +/- 10%

Текущий 30 м

Светодиодный индикатор Зеленый - Хорошее чтение или готовность к чтению

Красный - плохо читается

Электрические соединения:

Подключите длинный кабель к USB-порту компьютера.

Интерфейс:

TheKB20R (который имитирует работу с клавиатурой) взаимодействует с системой через интерфейс theusb.

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕСТ

KB20R

### 1. Test msr

Для функционального тестирования KB20R потребует использования стандартного кредита карта. Поместите кредитную карту на один конец считывателя MagneticStripe.

Поверните магнитную полосу кредитной карты на стрелку MSR.

Переместите (проведите) карту через считывающее устройство. KB20R является аби-направленным устройства, следовательно, не имеет значения, в каком направлении прокручивается кредитная карта.

Информация о кредитной карте появится на мониторе. Информация

показанные на экране, будут различаться в зависимости от используемой карты. Информация должен выглядеть примерно так:

Трек 1% ABCD84045453?

Трек 2; 9437577710640473475?

Трек 3 +43623562346655423465?

### 2. Контрольная пинпа

Информация, введенная с пин-папа, будет отображаться на экране.

KB20R

### 1. Тест MSR

Для функционального тестирования KB20R потребует использования стандарта кредитной карты и коммуникационной программы.

магнитную полосу кредитной карты к стрелке MSR. Переехать

(проведите) карту через считыватель. KB20R является аби-направленным

устройства, следовательно, не имеет значения, в каком направлении действует кредитная карточка спер. Информация о кредитной карте появится на мониторе.

информация, отображаемая на экране, зависит от используемой карты.

Информация должна выглядеть примерно так:

Трек 1; 9437577710640473475?

Трек 2; 9437577710640473475?

Трек 3 +43623562346655423465?

2.

Информация, введенная с рипрад, будет отображаться на экране

Words: Мини-цифровая клавиатура, клавиатура с магнитным считывателем полос,