

# Терминал WIFI pos Терминал Spectra pos Терминал Linux pos

(M / N: POS-Z91)

## 1. Введение

Z91 Android Airtime POS с принтером, операционная система Android 5.1, 5,5 дюймовый сенсорный экран, супер долго ожидание аккумулятор вместимость является 5000mAh, тепловой бумага печать, 5 миллиона пикселей камера (опция), 2g / 3g / 4g / wi-fi, связь по Bluetooth, это прекрасное качество изготовления и машина высшего качества - лучший выбор на рынке.



## 2.Features

Операционная система Android 5.1

1G RAM и 8G Flash

5,5-дюймовый емкостный сенсорный экран

Встроенный высокоскоростной термопринтер

Совместим с несколькими частотными диапазонами 4G

2 г / 3 г / 4 г, Wi-Fi, связь Bluetooth

Встроенная 5-мегапиксельная камера

Поддержка считывателя бесконтактных карт NFC

Емкость аккумулятора в режиме ожидания составляет 5000 мАч

Функция отпечатков пальцев дополнительно

### 3. Технические характеристики

Операционная система	Android 5.1
баран	Оперативная память: 1 Гб FLASH: 8 Гб
Расширенный хранится	Интерфейс карты Micro SD
Экран монитора	5,5-дюймовый сенсорный экран
Сенсорный экран	Емкостный сенсорный экран, поддерживать электронную подпись
Разрешение дисплея	1280 * 720
принтер	Ширина бумаги 58 мм. Диаметр 40мм Встроенный высокоскоростной термопринтер
Бумага принтера	Ширина: 58 мм Длина бумажной роли: 40мм
Слот SAM	2 шт
Слот для SIM-карты	1 шт
NFC бесконтактный кард-ридер	Поддержка ISO / IEC 14443 Тип А и В, Mifare, карта Felica, в соответствии со спецификацией EMV / PBOC PAYPASS. (Опции)
Интерфейс USB	Micro USB OTG, совместимый со стандартами USB 2.0 HS, последовательный порт Mini USB
связь	Сеть 4G, 3 G и 2 G Wi-Fi связь, поддержка горячих точек Связь Bluetooth
GPS	Поддержка GPS и AGPS
камера	5-мегапиксельная камера
Считыватель бар-кода	Поддержка 1 д / 2 д сканирования
Диапазоны SIM-карты	2G: GSM850 / 900/1800/1900, BC0800MHZ 3G: WCDMA2100 / 1900/900/850 TDSCDMA: B34 / B39 4G: FDD-LTE: B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B20 TD-LTE: B38 / B39 / B40 / B41
мультимедиа	Поддержка записи, голосовая трансляция Поддержка воспроизведения / записи видео
Пароль клавиатуры	Встроенная клавиатура паролей (виртуальная) Поддержка алгоритмов DES, 3 DES, RSA, SHA - 256 и AES
аккумулятор	Литиевая батарея: 5000 мАч, 7,4 В
Адаптер питания	Вход: от 110 до 240 В переменного тока / 50 ~ 60 Гц Выход: 5 В постоянного тока / 2 А Общий интерфейс Micro USB
Размер	191mm x 80mm x 46mm
Дополнительные аксессуары	Написать стилус База, дополнительная стандартная база (только функция зарядки)



POS-Z91





POS-Z91





POS-Z91





**4. Внутренняя картинка**

